TOA SR-S4 BiAmp Mode

Channel	Gain	Polarity	Filter				Delay
			TYPE	Frequency	Gain	Q	
LOW	0 dB	Normal	HPF (12 dB)	60 Hz	-	2.053	0 ms
			PEQ	63 Hz	4 dB	1.707	
			PEQ	180 Hz	-10 dB	1.707	
			PEQ	1 kHz	-4 dB	4.318	
			PEQ	1.6 kHz	-6 dB	0.7	
			LOW (12 dB)	4.0 kHz	-	0.5	
HIGH	5 dB	Normal	HPF (12 dB)	4.0 kHz	-	0.707	0.125 ms
			PEQ	6.20 kHz	-4.5 dB	2.290	
			PEQ	8.50 kHz	-9 dB	1.011	
			PEQ	9.80 kHz	-2.5 dB	4.318	
			PEQ	17 kHz	-3.5 dB	2.997	

Set Input Filter	PEQ	4 kHz	-5 dB	2.016

Alternative:

Channel	Gain	Polarity	Filter				Delay
			TYPE	Frequency	Gain	Q	
LOW	0 dB	Normal	HPF (12 dB)	60 Hz	-	2.053	0 ms
			PEQ	63 Hz	4 dB	1.707	
			PEQ	180 Hz	-10 dB	1.707	
			PEQ	1 kHz	-4 dB	4.318	
			PEQ	1.6 kHz	-6 dB	0.7	
			PEQ	4.0 kHz	-5 dB	2.016	
			LOW (12 dB)	4.0 kHz	-	0.5	
HIGH	5 dB	Normal	HPF (12 dB)	4.0 kHz	-	0.707	0.125 ms
			PEQ	4.0 kHz	-5 dB	2.016	
			PEQ	6.20 kHz	-4.5 dB	2.290	
			PEQ	8.50 kHz	-9 dB	1.011	
			PEQ	9.80 kHz	-2.5 dB	4.318	
			PEQ	17 kHz	-3.5 dB	2.997	