EDGE Digitale 4 Kanal Eingangskarte

Die SymNet Edge Systemhardware besitzt vier konfigurierbare Kartenschächte auf der Rückseite für bis zu 16 Audiokanäle für Ein- oder Ausgang. Die digitale Eingangskarte bietet vier(4) digitale Eingänge im S/PDIF oder AES Format mit 24 dB Trim Option. Die Eingänge werden als Steckkontakte bereitgestellt. Jeder Kanal kann durch Anzeige , Trim, Mute und Phasendrehung kontrolliert werden.



Leistungsmerkmale

- Digital Audio Eingangskarte. Bis zu 4 Karten pro Edge Rahmen
- Unterstützung von S/PDIF und AES Signalen
- Sample Rate Konversion auf allen Eingängen
- Sync Rate von 12 bis 96 kHz
- Vor Ort durch qualifiziertes Personal montierbar

Technische Daten

Anzahl der Eingänge	Zwei(2) Kanalpaare, schaltbar zwischen S/PDIF und AES
Anschlüsse	3,81 mm Terminal Steckkontakte
Nominaler Eingangspegel	-20 dBFS (+4 dBu mit 20 dB Headroom)
Maximaler Eingangspegel	0 dBFS (+24 dBu)
Eingangsimpedanz	110 Ohm (AES), 75 Ohm (S/PDIF).
Dynamikbereich	> 128 dB unbewertet
THD+Noise	< -95 dB(unbewertet); 1 kHz @ +22 dBu mit 0 dB Gain
Nominale Samplingrate	48 kHz
Sync Bereich der Samplingrate	12 bis 96 kHz
Latenzzeit	2.1 ms @ 48 kHz

Mechanische Daten

	Spezifikationen
Versandgewicht	0,45 kg
Prüfungen und Freigaben	EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS.